

Zuverlässige Hilfe im Notfall
+
komfortabel telefonieren

Das Hausnotruftelefon „DFG quicktel comfort n“ ist ein Kombi-Gerät, bestehend aus einem ergonomischen Komforttelefon mit eingebauter Hausnotruf-Teilnehmerstation.

Hausnotruf an eine Notrufzentrale

- Notrufauslösung über Notruftaste am Telefon und / oder über Funk-Handsender
- Funktion „Es geht mir gut“ (Aktivitätskontrolle über Tagestaste mit Sicherheitsuhr. An- und Abmelden bei längerem Verlassen des Hauses möglich).
- Autom. Meldungen an die Zentrale bei techn. Störungen (Netzausfall, ungenügende Akkuleistung) programmierbar
- Störungsanzeige bei Telefonnetzausfall
- Autom. Kontrollmeldung an die Zentrale programmierbar
- Notruffunktion ein- / ausschaltbar
- Max. 9 Rufnummern speicherbar
- Anzahl der Durchläufe programmierbar
- Pause nach erfolglosem Durchlauf programmierbar
- Dauer der aktiven Verbindung programmierbar
- Notruf-Teilnehmernummer einstellbar
- Selbsttest

Funk-Handsender

- Tragbar an Kordel oder Armband
- Wasserdicht (max. Wassertiefe: 1 m, max. Wassertemperatur: 45° C.)
- Bis zu 8 Handsender können einem Telefon zugeordnet werden.
- Reichweite des Senders: bis zu 30 m innerhalb von Gebäuden / bis zu 250 m im freien Gelände
- Europäische Hausnotruffrequenz 869,2 MHz

als Pflegehilfsmittel
zugelassen!



Großanzeige

- Großanzeige, beleuchtet, 16-stellig, 7 Segment mit Piktogrammen
- Anzeigemeldungen in vier Sprachen einstellbar
- Kontrast der Anzeige einstellbar

Großtasten

- Großtasten, rund, nach innen gewölbt, mit gut fühlbarem Druckpunkt, farblich abgehoben
- Taste „Ziffer 5“ mit Orientierungspunkt
- Taste „Ziffer 5“ als Orientierungslicht, wenn Tastaturbeleuchtung aus
- Tastatur- und Anzeigenbeleuchtung bei Nutzung des Telefons (über Bewegungsmelder und bei Anruf)

Anrufen

- Wahlvorbereitung
- Wahlwiederholung
- Zielwahl mit großen Namentasten (4 Tasten, wenn nicht anders belegt)
- Kurzwahl (10 Speicher)
- Direktruf (Babyruf)
- Freisprechen
- Wahl bei aufliegendem Hörer
- Wahl von Netzkennziffern in Verbindung mit Kurz- oder Zielwahl (Call-by-call)

- Wahlmöglichkeit der letzten ankommenden Rufnummer (CLIP)*
- Raumüberwachung ("Stilles Hineinhören" oder "Hineinhören mit Klingelzeichen")
- Wahlsperre (Notruf kann immer abgesetzt werden, wenn programmiert)
- Sperrnummern (5 Einträge)

Angerufen werden

- Anzeige der Rufnummer bei Anruf (CLIP)*
- Tonrufmelodie (10 Varianten) einstellbar
- Tonruflautstärke einstellbar (Schieberegler)
- Ruhe vor dem Telefon (Tonruf ausschaltbar)
- Opt. Rufanzeige durch Blitzlicht (ein- / ausschaltbar)
- Hörer hörgerätetauglich

* Funktion muss durch Netzbetreiber unterstützt bzw. freigeschaltet werden

Während eines Gespräches

- Lautsprecherlautstärke einstellbar (Schieberegler)
- Hörerlautstärke besonders laut einstellbar bis +18 dB über normal (Schieberegler)
- Unterstützung von T-Net Funktionen

Grundeinstellungen

- Persönliche Identifikations Nummer (PIN)
- Wahlverfahren MFV
- Nebenstellenbetrieb (Signaltaste Flash, Wahlpause programmierbar)
- Rufnummern von Polizei / Feuerwehr länderspezifisch einstellbar
- Rückstellen
- Anschlussmöglichkeit einer Hör- und Sprechgarnitur



Besonderheiten

- Ergonomisch gestalteter Hörer
- Aufsteckbares Tastaturgitter (Führungshilfe beim Wählen)
- Netzausfallsicherung über Akkus
- Halter für die Wandmontage (optional)

Lieferumfang

- Telefon
- TAE-Anschlusskabel, 3 Meter
- Steckernetzgerät
- 5 Akkus
- Funk-Handsender mit Kordel
- Tastaturgitter
- Umfangreiche Dokumentation

Änderungen vorbehalten

Als Pflegehilfsmittel zugelassen
Pos. Nr. 52.40.01.1035